



XV-A10

4K UHD 멀티미디어 플레이어

Ultra HD 4K Android Media Player

UNICORN

<http://www.unicorn.co.kr>

개요

본 제품은 안드로이드 운영체제가 탑재된 미디어 박스로 기존 미디어 플레이어 보다 진화된 형태의 멀티미디어 플레이어입니다. 본 제품을 통해서 다양한 미디어 플레이와 인터넷, 파일 엑세스등 스마트폰에서 이용하던 앱을 TV를 통하여 이용할 수 있습니다. (단, 일부 휴대전화 번호나 통신사 인증등이 필요한 앱의 경우 제약이 있을 수 있습니다.)


주의사항

- 제품 사용시 설치된 어플리케이션등의 자세한 정보는 앱 개발자나 포털사이트를 통해 다양한 정보를 확인 할 수 있습니다.
- USB 키보드 또는 마우스를 연결하여 입력 장치로 사용할 수 있습니다.
(단, 윈도우에서 자동으로 인식되는 장치의 경우 사용 가능확률이 높지만, 일부 장치의 경우 호환성이 있을 수 있습니다.)
- USB RF동글을 이용한 키보드, 마우스를 연결하여 입력장치로 사용을 할 수 있습니다. (단, 윈도우에서 자동으로 인식되는 장치의 경우 사용 가능확률이 높지만, 일부 장치의 경우 호환성이 있을 수 있습니다.)
- USB 카메라를 이용할 수 있습니다. (단, 윈도우에서 자동으로 인식되는 장치의 경우 사용 가능확률이 높지만, 일부 장치의 경우 호환성이 있을 수 있습니다.)
이때, 사용되는 앱에 따라서 화면 비율등이 스마트폰 화면이 아니기 때문에 원활하지 못할 수 있습니다.
- 제공된 AV케이블(컴포지트)를 이용할 경우, 선명한 화면출력이 안 될 수 있습니다.
선명한 화면 출력을 이용하려면 HDMI연결을 하십시오.
- 본 설명에 사용된 이미지들은 이해를 돋기 위해 사용된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
- 정상적인 경로를 통하지 않은 앱을 설치하는 경우, 시스템 성능저하나 오동작의 원인이 되며, 개인정보 보호 등에 문제가 발생 할 수 있으니 주의하십시오.

제품사양

CPU	Amlogic S905 Quad core ARM Cortex-A53 up to 2.0GHz(DVFS)
GPU	Penta-core ARM Mali-450 GPU up to 750MHz+(DVFS)
메모리	RAM 1GB/FLASH 8GB
HDMI버전	HDMI 2.0 4k지원(1.3/1.4하위호환)
OS버전	Android 5.1(Lollipop)
비디오	H.265 HEVC MP-10 4K@60fps, H264 AVC HP 4K@60fps, H264
지원코덱	MVC 4K@30fps, MPEG-1/2/4 ASP 1080P@60fps, WMV/VC-1 SP/MP/AP 1080P@60FPS, AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile 1080P@60fps, RealVideo 8/9/10 1080p, WebM up to VGA
오디오지원코덱	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/DTS/FLAC /APE
지원 확장자	*.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg
출력단자	HDIM2.0/SPDIF/AV(CVBS)
입력단자	USB2.0 2PORT/ Micro SD(TF) /LAN port
DC전원	5V/2A

제품설치방법



- 1) HDMI케이블을 TV와 본 제품에 연결을 합니다.
- 2) 제품의 전원 어댑터를 연결합니다. 어댑터 연결시 자동부팅 됩니다.
- 3) TV 리모콘의 “외부 입력”버튼을 이용하여 연결된 HDMI신호를 선택합니다

제품 명칭




리모컨 기능 안내



참고. 리모컨을 이용한 가상키보드 사용시에는 "마우스 모드"를 사용해 주십시오.
또한, 원활한 키보드 입력을 위해서는 무선 마우스 및 키보드 사용을 권장합니다.

메인화면 안내



Apps

기본으로 내장되어 있는 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.

User

자주 사용하는 애플리케이션을 설정할 수 있습니다.

Store

추천 어플리케이션의 링크를 확인할 수 있습니다.

Settings


네트워크, 디스플레이, 초기화 등 설정을 변경할 수 있습니다.




오전 6:35

시간 및 네트워크 연결상태가 아이콘으로 표시됩니다.


무선네트워크(WIFI) 연결방법



1) “Settings” 메뉴의 “Network” 아이콘을 클릭합니다.




2) “WI-FI”를 클릭합니다.




3) “WI-FI device” 를 클릭하여 “사용함”에 체크합니다.



4) 연결하려는 신호를 클릭합니다.




5) 비밀번호를 입력 후 “다음”버튼을 클릭합니다.




6) 정상적으로 연결되면 신호 아래에 “연결됨”이라고 표시됩니다.


블루투스 연결방법 안내




1) “Settings” 메뉴의 “More” 아이콘을 클릭합니다.



2) 리모컨 및 액세서리 메뉴의 액세서리 추가 아이콘을 클릭합니다.




3) 블루투스 사용에 체크 후 검색된 기기를 클릭합니다.




4) 기기와 연결되면 “연결됨” 메시지가 표시됩니다.

동영상 재생 안내


참고. 4K 영상 재생 및 자막 출력을 위하여 내장되어있는 Kodi 플레이어 사용을 권장합니다. (앱 설치 방법 참고)



- 1) Apps 메뉴의 Filebrowser 아이콘을 클릭합니다.




- 2) 연결되어있는 내장메모리/TF카드/USB저장장치등 연결된 저장소 목록이 나타나고, 저장소의 재생할 동영상 파일을 찾아 클릭합니다.




3) 설치되어 있는 동영상 플레이어를 선택하여 재생합니다.(kodi 플레이어 권장)

kodi플레이어, ES파일 탐색기등 앱 설치방법




1) 메인 Apps탭의 APPS 폴더 이동



2) 사용하고자 하는 앱을 선택 후 설치(최신버전의 앱을 설치하기 위해서는 “google Play스토어”를 이용하여 설치하십시오.)

Kodi 플레이어 한글 자막설정 방법


참고. 설정을 하지 않을 경우 자막출력이 정상적으로 출력되지 않을 수 있습니다.




1) Kodi 플레이어를 실행 후 SYSTEM 메뉴의 Settings 항목을 클릭합니다.



2) Appearance 메뉴를 클릭합니다.





3) Skin 메뉴의 Fonts 항목을 클릭하여 “Arial based”를 선택합니다.



4) International 메뉴의 Language 항목을 클릭하여 “Korean”를 선택합니다.

참고. 언어설정을 다운로드하기 위해서는 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

ES파일 탐색기를 이용한 FTP서버 파일 재생방법


ES파일 탐색기를 이용하여 LAN상에 있는 공유된 단말이나 FTP서버의 접속을 통해 다운로드를 하지 않아도 네트워크 상에서 바로 재생(스트리밍)이 가능합니다.(단, 일부 파일의 경우, 코덱이슈가 발생할 수 있으니, 필요시 인코딩을 하여 사용하십시오.)

<아래는 자사 공유기 이용 로컬 FTP연결 예시입니다.>


1. AW-A1, AW-A2, DW-6000G, AIRBANK-AP2와 같이 USB포트가 지원되는 유니콘 공유기에 미디어 파일이 저장된 USB저장장치를 연결합니다.

참고. 사용하는 공유기에따라 FTP서버 기본정보가 다를 수 있습니다. FTP설정 정보는 공유기 설정페이지에서 확인할 수 있습니다.


2. 본 제품을 위 공유기와 유선 또는 무선으로 연결을 합니다.




3. “Apps”메뉴에서 “ES 파일 탐색기”를 실행합니다.



4. 좌측의 네트워크 탭의 “FTP” 메뉴를 클릭합니다.



5. 하단의 새로 만들기 메뉴를 클릭합니다.




6. 연결하려는 FTP Server 정보를 입력합니다.

예시.(자사 AW-A2 공유기 제품 기준)

- 서버(공유기 주소): 192.168.123.254 or 192.168.0.1
(실행 → cmd → ipconfig → Ente→r 게이트웨이 값 확인)

- 포트 : 21
- 사용자이름 : admin
- 비밀번호 : unicorn1234




7. 확인을 누르면 입력된 정보로 FTP서버 폴더가 생성됩니다.


참고. 파일을 클릭을 하여 재생을하거나 길게 선택을 하면, 복사/이동등을 통해 업로드/다운로드의 기능을 수행할 수 있습니다.


앱관리 안내

- 앱 삭제 방법 -



1. “Settings” ->“More”->“앱”으로 이동합니다.





2. 앱 아이콘을 클릭 후 “제거”를 눌러 삭제합니다.

- 앱 추가 설치하기 -


앱은 “Play스토어”를 이용하여 설치하거나 .apk 파일을 이용하여 설치하십시오.
(단, 설치하는 앱에 대해서는 앱개발자나 배포자 또는 카페/포럼등을 활용하면 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.)

Play스토어를 이용할 경우, 인터넷 연결이 되어 있어야 하며, 기존 사용하던 구글 계정이 있는 경우, 기존 계정으로 로그인을 하거나, 신규 가입을 해야 “Play스토어”이용이 가능합니다.

주의. Play스토어 접속이 가능하게 되면, “V3”나 “터보백신”과 같은 백신프로그램을 먼저 설치하고 최신버전으로 업데이트후 사용하여 보다 안전한 사용이 되도록 권장합니다.

AppInstaller 를 이용한 앱 설치방법

APK파일 이용 “.apk”파일이 저장된 USB/TF 메모리 등을 장착하고, “Appinstaller” 메뉴에서 APK파일의 저장 경로로 이동한 후, 설치하고자 하는 APK파일을 선택하여 설치를 할 수 있습니다.



주의. 일부 APK파일의 경우 악성코드 등을 내포하고 있는 경우가 있으니
주의하십시오.

제품보증서

품질보증안내

본 제품의 품질 보증기간은 제품의 구입 일로부터 산정 되므로 반드시 구입일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다. 또는 영수증을 보관하여 서비스 신청 시 함께 제출하십시오. 단, 구입일을 산정 할 수 없는 경우 제품의 제조년 월 일로부터 3개월이 경과한 날로 부터 계산 합니다.



고객명		제품명	XV-A10
고객전화번호		구입일	년 월 일
고객이메일		구입처	
고객주소			

소비자 피해 보상 기준

본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 재정경제원 고시 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

보증내용

본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.

본 제품은 이상 발생시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받을 수 있습니다.

(단, 보증기간 내라도 유상 서비스 조건에 해당하는 경우 서비스 요금을 받고 수리 해드립니다.)

본 제품의 수리를 요할 때는 보증서나 영수증을 꼭 제시해 주시기 바랍니다.

유상 서비스

본 제품은 보증기간 내라도 아래 유상 서비스에 해당하는 경우는 서비스요금을 청구합니다.

사용자의 취급 부주의로 발생한 고장

- 지정 A/S 요원이 아닌 사람이 수리해서 고장났을 경우
- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰, 기타 천재지변으로 정한 기준)
- 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
- 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 사용자 임의로 제품 내부를 개조하여 발생한 고장
- 당사에서 제공되지 않는 주변 장치등의 사용으로 인해 발생한 고장
- 기타 이용자의 과실이 인정되는 경우

A/S 신청 방법

본사 및 서비스 지정점 내방을 원칙으로 하며 내방이 불가하여 택배를 이용할 경우 택배비는 소비자 부담을 원칙으로 합니다.

안내전화번호 : 1588-2713

온라인 홈페이지 : <http://www.eunicorn.co.kr>

UNICORN
www.eunicorn.co.kr